

○混合器／分波器の電気的特性

区分	機種	通過帯域 損失[dB]	阻止帯域 減衰量[dB]	端子間結合 損失[dB]	入出力インピー ダンス[Ω]	VSWR※1	シンボル
4A	U/V混合器	VHF	1.0以下	20以上	75	2.0以下	
		UHF	1.5 //	20 //		2.2 //	
4B	BS・CS/U・V 混合器	VHF・UHF	1.5 //	15 //	75	1.8 //	
		BS・CS(1)	2.0 //	20 //		2.0 //	
		BS・CS(2)	2.5 //	18 //		2.5 //	
4C	BS・CS/U・V 混合器	VHF・UHF	1.5 //	15 //	75	1.8 //	
		BS・CS(1)	2.0 //	20 //		2.0 //	
		BS・CS(2)	2.5 //	18 //		2.5 //	

※1 VSWRは全端子での規格値する。