







# ○分配器の電気的特性

区分	機種	帯域	分配損失 [dB]	端子間結合 損失[dB]	入出カインピ ーダンス[Ω]	VSWR	シンボル
2A	2分配器	VHF	4.0以下	20以上	75	1.8以下	
		UHF	4.3 //	18 //			
		BS-IF	4.8 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	6.5 //	15 //			
2B	3分配器	VHF	6.5 //	20 //	75	1.8 //	
		UHF	7.5 //	18 //			
		BS-IF	8.0 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	10.0 //	15 //			
2C	4分配器	VHF	8.0 //	20 //	75	1.8 //	
		UHF	8.5 //	18 //			
		BS-IF	9.8 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	11.5 //	15 //			
2F	5分配器	VHF	10.0 //	20 //	75	1.8 //	
		UHF	10.5 //	18 //			
		BS-IF	11.5 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	13.5 //	15 //			
2D	6分配器	VHF	10.2 //	20 //	75	1.8 //	
		UHF	11.3 //	18 //			
		BS-IF	13.0 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	15.5 //	15 //			
2E	8分配器	VHF	12.0 //	20 //	75	1.8 //	
		UHF	13.0 //	18 //			
		BS-IF	14.0 //	15 //		2.0 //	
		CS-IF	17.0 //	15 //			