



○壁面端子の電気的特性

区分	機種	帯域	分配損失 [dB]	端子間結合損失[dB]	入出カインピーダンス[Ω]	VSWR	シンボル
3A	1端子型	VHF	0.5以下	-	75	1.8以下	
		UHF	0.8 //			2.0 //	
		BS-IF	1.0 //			2.5 //	
		CS-IF	1.8 //				
3B	2端子分配型	VHF	4.0 //	20以上	75	1.8以下	
		UHF	4.3 //	18 //		2.0 //	
		BS-IF	4.8 //	15 //		2.5 //	
		CS-IF	7.0 //	15 //			